DOI: 10.3901/JME.2019.24.117

考虑关键非线性特征的集成式电子液压 制动系统主缸液压力精确控制^{*}

熊璐^{1,2} 韩伟^{1,2} 余卓平^{1,2} 李昊诚^{1,2}

(1. 同济大学汽车学院 上海 201804;

2. 同济大学新能源汽车工程中心智能汽车研究所 上海 201804)

摘要: 针对具有“电动机+减速机构”形式的解耦式电子液压制动系统(Electro-hydraulic brake system, EHB)展开研究。针对主缸液压力控制过程中出现的爬行、死区和振荡等问题,设计一种考虑关键非线性特征(摩擦、PV特性)的主缸液压力精确控制算法。基于LuGre模型对摩擦非线性进行补偿,设计了压力自适应控制器。针对压力闭环控制在系统死区工作点处出现的问题,采用基于死区补偿的非线性控制方法。结合以上两种方法的优点,设计基于LuGre摩擦模型前馈补偿和死区补偿的联合控制方法,能够在考虑系统关键非线性特征的基础上,精确控制主缸液压力。通过联合仿真(AMESim & Simulink)和硬件在环测试对比验证各闭环控制系统的时频域响应特性,联合控制方法提高了系统的压力动态跟踪精度和响应速度。

关键词: 主缸液压力控制; 集成式电子液压制动系统; 摩擦; 压力容积特性(PV); LuGre摩擦模型; 死区

中图分类号: U463

Pressure Precisely Control of Master Cylinder on Integrated-electro-hydraulic Brake System Considering the Critical Nonlinear Characteristics

XIONG Lu^{1,2} HAN Wei^{1,2} YU Zhuoping^{1,2} LI Haocheng^{1,2}

(1. School of Automotive Studies, Tongji University, Shanghai 201804;

2. Institute of Intelligent Vehicles, Clean Energy Automotive Engineering Center, Tongji University, Shanghai 201804)

Abstract: A decoupling electro-hydraulic brake system (EHB) with the form of “electric motor + reduction gear” is studied, and a pressure controller of master cylinder considering the critical nonlinear characteristics (friction, PV) is designed to cope with the pressure creeping, deadzone and oscillation. Based on the LuGre model, an adaptive pressure controller is designed to compensate for the friction. Faced with the issues with using the pressure-based closed-loop controller at the operating point of the dead zone of the system, a nonlinear control algorithm based on dead-zone compensation is adopted. Combining the advantages of the above two controllers, a joint controller based on LuGre-model feedforward compensation and dead-zone compensation is developed. The pressure of the master cylinder can be accurately controlled considering the key nonlinear characteristics of the system. The analysis of the time- and frequency-domain characteristics of each closed-loop system is verified via the co-simulations (AMESim&Simulink) and the hardware-in-the-loop tests (HIL). The pressure-tracking dynamic accuracy and response speed using the joint controller is improved by comparison tests.

Key words: pressure control of master cylinder; integrated-electro-hydraulic brake system(IEHB); friction; pressure-volume characteristic(PV); LuGre friction model; dead zone

^{*} 国家重点研发计划(2018YFB0105804)、上海汽车工业科技发展基金(1839)和上海市科学委员会基金(16DZ1100700)资助项目。20181225收到初稿, 20190415收到修改稿

0 前言

车辆的电动化和智能化需要主动制动、能量回收、自动紧急制动等高级驾驶辅助功能,因此对车辆制动系统的需求也越来越高,线控制动(Brake-by-wire, BBW)成为必然。作为可行方案之一,电子液压制动系统(Electro-hydraulic brake system, EHB)可分为基于 ESP 液控单元改制的泵阀式方案和“电动机+减速机构”式方案,而后者已成为目前该领域内的研究热点^[1]。本文重点关注具有“电动机+减速机构”式的电子液压制动系统,各零部件厂商或高校科研院所均提出了设计方案^[2-12]。作者所在团队也设计了一种集成式电子液压制动系统(Integrated-electro-hydraulic brake system, IEHB)^[8,13-15],由电动机带动蜗轮蜗杆、齿轮齿条传动机构推动主缸产生液压力,再通过 4 个改制电磁阀分别独立调节各个轮缸液压力。本文基于该方案展开研究。

具有“电动机+减速机构”的 EHB 系统存在摩擦^[6,16]、PV^[17]等非线性特征,使得主缸液压力控制过程产生爬行、死区、振荡等问题,多个研究机构或公司提出了主缸液压力控制算法^[1]。针对摩擦非线性特征,解决方案分为基于颤振/抖动信号的摩擦补偿^[6,18]和基于模型的摩擦补偿。基于模型的摩擦补偿方法按模型的精确程度又分为库仑+黏性模型^[16]、Karnopp 模型^[10]、Tustin 模型^[12]、Stribeck 模型^[6]、LuGre 模型^[19]等。考虑到摩擦特性中的负斜率效应,也有利用颤振补偿消除静摩擦力的方案,文献[16]将两种摩擦补偿方法结合。针对 PV 非线性特征,主要是意大利米兰理工大学的学者^[20-21]和作者所在团队^[22-23]进行了探索,提高了系统响应速度。针对系统不确定性,需要利用闭环反馈控制方法来提高鲁棒性^[24-25]。值得注意的是,文献[23]

针对无压力传感器配置的 EHB 系统利用 PV 非线性特征设计了一种基于非线性观测器的反步滑模控制方法。

本文针对具有“电动机+减速机构”形式的解耦式电子液压制动系统展开研究,设计了一种考虑关键非线性特征(摩擦、PV 特性)的主缸液压力精确控制算法。第 1 节介绍研究对象——具有“电机+减速机构”形式的解耦式电子液压制动系统,并给出了其中一种方案——集成式电子液压制动系统。第 2 节分析了摩擦、PV 特性等关键非线性特征。第 3 节建立了 IEHB 数学模型。第 4 节设计了基于 LuGre 模型摩擦补偿的压力自适应控制器。第 5 节设计了基于死区补偿的非线性控制器。第 6 节设计了基于 LuGre 摩擦模型前馈补偿和死区补偿的联合控制器。第 7 节基于联合仿真(Co-simulation)和硬件在环测试(Hardware-in-the-loop test, HIL)对比验证了联合控制器的优越性。第 8 节总结全文。

1 研究对象

本文的研究对象是具有“电动机+减速机构”形式的解耦式电子液压制动系统,其拓扑结构如图 1 所示。电动机根据制动指令通过正反转来带动减速机构推动主缸活塞建立压力或降低压力。图 1 中的符号会在下文中具体解释。

图 1 具有“电动机+减速机构”形式的解耦式 EHB 拓扑图

作者所在团队提出一种集成式电子液压制动系统(IEHB),将传统的液控单元由 12 个电磁阀简化成 4 个电磁阀,即每个电磁阀控制一个制动轮缸的液压力,其方案原理图如图 2 所示。正常工作时,驾

图 2 IEHB 系统方案原理图

驶员踩下制动踏板，次级主缸的制动液注入到踏板模拟器，用来踏板模拟感觉，同时制动踏板推杆推动解耦缸活塞压缩解耦缸液压腔，使其内制动液流入储液罐，实现制动踏板与制动主缸完全解耦。同时 IEHB 的 ECU 通过制动踏板意图解析模块与制动能量回收模块计算 IEHB 系统中电动机应产生的力矩大小，并经过减速机构作用在制动主缸上。通过电磁阀的开关实现各个轮缸液压力的单独调节。

2 关键非线性特征分析

摩擦和 PV 特性是具有“电动机+减速机构”形式的解耦式电子液压制动系统的关键非线性特征。只有对系统的非线性特征(尤其是关键非线性特征)深入了解后，才能设计出最合理的控制器。下面分别对系统的关键非线性特征进行分析。

2.1 摩擦

摩擦现象普遍存在于此类机电伺服系统中。关于 IEHB 摩擦非线性的研究可以参考意大利米兰理工大学的学者^[6]和作者所在团队以前的研究^[8,16,18]。以下着重研究采用自适应 LuGre 摩擦模型补偿摩擦力。

2.2 PV

液压系统 PV 特性在低压段有较强的非线性，受温度、制动盘磨损等因素影响^[17]。作者所在团队也对此进行了研究^[22-23]。下文着重研究针对 PV 死区硬非线性的补偿控制方法。

注意：考虑到篇幅限制，本文重点在于对摩擦、PV 等关键非线性特征的处理和算法设计上，读者可参考上述列出的引用文献来了解更多信息。

3 IEHB “电动机+减速机构”建模

在设计摩擦补偿控制算法之前，首先需要对 IEHB 系统进行数学建模。其机械部分可由受力分析获得以下等式

$$J_g \ddot{\theta}_m = T_m - T_g \quad (1a)$$

$$T_g = F_g i \quad (1b)$$

$$M \ddot{x}_r = F_g - F_r - F_f \quad (1c)$$

$$m_c \ddot{x}_c = F_r - p_c A_c \quad (1d)$$

式(1a)代表了电动机输出端力矩平衡方程，其中 θ_m 代表电动机的位置； J_g 是旋转部件的等效转动惯量； T_m 为电动机产生的力矩； T_g 是减速机构输入端的输入力矩。式(1b)代表了齿条的输入力 F_g 与 T_g 之

间的关系，其中 i 表示两者之间的比例系数。式(1c)代表了齿条上的力平衡方程，其中 x_r 代表齿条的位移； M 代表系统的等效质量； F_r 代表齿条推动主缸推杆的推力； F_f 代表 IEHB 系统的等效摩擦力。为了简化数学模型，假设影响系统的摩擦力都可以等效到主缸的输入端。式(1d)建立了主缸活塞的线性位移的模型， m_c 代表活塞的质量； x_c 代表主缸活塞的位置； p_c 代表主缸的压力； A_c 代表主缸活塞的面积。进一步分析系统的物理参数，由于 $J_g \ddot{\theta}_m$ 的乘积很小，因此 $T_m \approx T_g$ 。同时，由于齿条直接推动主缸推杆，因此齿条的位移与主缸的位移是相同的。最终上述四个等式可以简化为以下形式

$$T_m = T_g = F_g i \quad (2a)$$

$$(M + m_c) \ddot{x}_c = F_g - F_f - p_c A_c \quad (2b)$$

4 基于 LuGre 摩擦模型的自适应控制

4.1 控制器设计

为了提高 IEHB 系统的动态性能，作者所在团队设计了一个基于 LuGre 动态摩擦模型的控制方法^[19]。由于系统的磨损和外界条件变化带来的扰动，该模型的特征参数是时变的。考虑到以上这些因素，引入自适应控制算法来解决问题。图 3 是基于 LuGre 摩擦模型的自适应控制框图。

图3 基于 LuGre 摩擦模型的自适应控制框图

LuGre 摩擦模型可以表述为以下形式

$$\begin{cases} F_f = \sigma_0 z + \sigma_1 \dot{z} + \sigma_2 \dot{x}_c \\ \dot{z} = \dot{x}_c - \frac{|\dot{x}_c|}{g(\dot{x}_c)} z \\ \sigma_0 g(\dot{x}_c) = F_c + (F_s - F_c) \exp\left(-\left(\frac{\dot{x}_c}{\dot{x}_s}\right)^2\right) \end{cases} \quad (3)$$

式中， z 为鬃毛变形量， σ_0 是鬃毛刚度， σ_1 是接触面上的微观阻尼系数， σ_2 为接触面上的黏性摩擦因数， F_c 是库仑摩擦力， F_s 是最大静摩擦力， $\dot{x}_s$ 是 Stribeck 速度。

结合式(2b)、(3), 可以获得

$$\begin{aligned} (M + m_c) \ddot{x}_c = \\ F_g - p_c A_c - (\sigma_0 z + \sigma_1 \dot{z} + \sigma_2 \dot{x}_c) = \\ F_g - p_c A_c - \sigma_0 z - \sigma_1 \dot{x}_c + \sigma_1 \frac{|\dot{x}_c|}{g(\dot{x}_c)} z - \sigma_2 \dot{x}_c = \\ F_g - p_c A_c - \sigma_0 z + \sigma_1 \frac{|\dot{x}_c|}{g(\dot{x}_c)} z - \sigma \dot{x}_c \end{aligned} \quad (4)$$

式中, $\sigma = \sigma_1 + \sigma_2$ 。由于接触面表面的鬃毛平均变形量无法测量, 因此在自适应控制策略中建立两个状态观测器来估计接触面表面的鬃毛平均变形量。设计这两个状态观测器

$$\dot{z}_0 = \dot{x} - \frac{|\dot{x}|}{g(\dot{x})} z_0 + t_0 \quad (5a)$$

$$\dot{z}_1 = \dot{x} - \frac{|\dot{x}|}{g(\dot{x})} z_1 + t_1 \quad (5b)$$

式中, t_0, t_1 分别为状态观测器的动态跟踪误差项。同时将式(5a)和式(5b)代入式(3)中, 就可以直接计算得这两个状态观测的误差

$$\dot{\tilde{z}}_0 = -\frac{|\dot{x}|}{g(\dot{x})} \tilde{z}_0 - t_0 \quad (6a)$$

$$\dot{\tilde{z}}_1 = -\frac{|\dot{x}|}{g(\dot{x})} \tilde{z}_1 - t_1 \quad (6b)$$

式中, $\tilde{z}_0 = z - z_0; \tilde{z}_1 = z - z_1$ 。建立这两个状态观测器后, 下一步将设计系统的控制力。选择如下的系统控制力

$$F_g = F_d + (M + m_c) \ddot{x}_c + \hat{\sigma}_0 z_0 - \hat{\sigma}_1 \frac{|\dot{x}_c|}{g(\dot{x}_c)} z_1 + \hat{\sigma} \dot{x}_c \quad (7)$$

式中, $\hat{\sigma}_0, \hat{\sigma}_1, \hat{\sigma}$ 是参数的估计值; F_d 是目标力。将式(7)代入式(4)中, 可以得到

$$\begin{aligned} F_d - p_c A_c = \\ \sigma_0 \tilde{z}_0 + \tilde{\sigma}_0 z_0 + \tilde{\sigma} \dot{x}_c - \sigma_1 \frac{|\dot{x}_c|}{g(\dot{x}_c)} \tilde{z}_1 - \tilde{\sigma}_1 \frac{|\dot{x}_c|}{g(\dot{x}_c)} z_1 \end{aligned} \quad (8)$$

式中, $\tilde{\sigma}_0, \tilde{\sigma}_1, \tilde{\sigma}$ 是状态参数的估计误差。目标力为目标液压力与主缸活塞面积的乘积, 即 $F_d = p_d A_c$ 。其中 p_d 为目标液压力。式(8)可以变形为

$$\begin{aligned} \sigma_0 \tilde{z}_0 + \tilde{\sigma}_0 z_0 + \tilde{\sigma} \dot{x}_c - \sigma_1 \frac{|\dot{x}_c|}{g(\dot{x}_c)} \tilde{z}_1 - \tilde{\sigma}_1 \frac{|\dot{x}_c|}{g(\dot{x}_c)} z_1 = \\ (p_d - p_c) A_c = e A_c \end{aligned} \quad (9)$$

式中, e 是主缸实际液压力与目标液压力的差值。显然, 如果主缸活塞的位移误差趋向于零, 那么主缸的液压力误差也会趋向于零。因此, 建立 Lyapunov

函数 $V(x, t)$

$$\begin{aligned} V(x, t) = \frac{1}{2} A_c e^2 + \frac{1}{2} \sigma_0 \tilde{z}_0^2 + \frac{1}{2} \sigma_1 \tilde{z}_1^2 + \frac{1}{2} k_0 \tilde{\sigma}_0^2 + \\ \frac{1}{2} k_1 \tilde{\sigma}_1^2 + \frac{1}{2} k \tilde{\sigma}^2 \end{aligned} \quad (10)$$

将 Lyapunov 函数 $V(x, t)$ 求导, 可以获得其一阶导数为

$$\begin{aligned} \dot{V}(x, t) = A_c e \dot{e} + \sigma_0 \tilde{z}_0 \dot{\tilde{z}}_0 + \sigma_1 \tilde{z}_1 \dot{\tilde{z}}_1 + k_0 \tilde{\sigma}_0 \dot{\tilde{\sigma}}_0 + \\ k_1 \tilde{\sigma}_1 \dot{\tilde{\sigma}}_1 + k \tilde{\sigma} \dot{\tilde{\sigma}} \end{aligned} \quad (11)$$

将式(11)代入式(9), 可以得到

$$\begin{aligned} \dot{V}(x, t) = \tilde{\sigma}_0 (\dot{e} z_0 + k_0 \dot{\tilde{\sigma}}_0) - \tilde{\sigma}_1 \left(\dot{e} z_1 \frac{|\dot{x}_c|}{g(\dot{x}_c)} - k_1 \dot{\tilde{\sigma}}_1 \right) + \\ \tilde{\sigma} (\dot{e} \dot{x}_c + k \dot{\tilde{\sigma}}) + \sigma_0 \tilde{z}_0 (\dot{e} - t_0) - \\ \sigma_1 \tilde{z}_1 \left(\dot{e} \frac{|\dot{x}_c|}{g(\dot{x}_c)} + t_1 \right) - \sigma_1 \frac{|\dot{x}_c|}{g(\dot{x}_c)} \tilde{z}_0^2 - \sigma_0 \frac{|\dot{x}_c|}{g(\dot{x}_c)} \tilde{z}_1^2 \end{aligned} \quad (12)$$

为了使误差趋向于零, 式(12)右侧的前五项需要全部等于零。此时, 式(12)恒小于零, 即负定。此时, Lyapunov 函数正定, 其导数负定, 即可以证明系统的全局稳定性。自适应控制律可设计为

$$\dot{\tilde{\sigma}}_0 = -\dot{\tilde{\sigma}}_0 = \frac{\dot{e} z_0}{k_0} \quad (13a)$$

$$\dot{\tilde{\sigma}}_1 = -\dot{\tilde{\sigma}}_1 = -\frac{\dot{e} z_1 |\dot{x}_c|}{k_1 g(\dot{x}_c)} \quad (13b)$$

$$\dot{\tilde{\sigma}} = -\dot{\tilde{\sigma}} = \frac{\dot{e} \dot{x}_c}{k_0} \quad (13c)$$

$$t_0 = \dot{e} \quad (13d)$$

$$t_1 = -\dot{e} \frac{|\dot{x}_c|}{g(\dot{x}_c)} \quad (13e)$$

4.2 仿真实验

文献[19]已经验证了该算法的跟踪性能。本文在此基础上验证自适应性能。改变 LuGre 摩擦模型的 6 个参数($\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, F_c, F_s, \dot{x}_s$)的初值, 并对系统输入 $0 \sim 2 \text{ N} \cdot \text{m}$ 的正弦电机力矩信号, 频率 $0.5 \sim 20 \text{ Hz}$ 。通过伯德图与未改变参数前的结果比较, 结果如图 4 所示。从图 4 中可以发现, 改变 LuGre 摩擦模型的自适应参数后, 系统的截止频率(注意: 截止频率定义为幅值为 -3 dB 时幅频特性曲线对应的频率数值)从原先的 6 Hz 变为 6.2 Hz , 相频特性变化不大。由此可以得出结论, 当系统摩擦特性发生变化时, 基于 LuGre 摩擦模型的自适应控制策略仍有较好的动态响应性能, 模型参数的自适应控制可以较好地抑制外界扰动。

图 4 LuGre 摩擦模型参数初始值变化前后的频域响应特性

5 基于死区补偿的非线性控制

5.1 控制器设计

当电动机推动主缸时，在主缸活塞堵住进液孔前，主缸压力为零，存在建压死区。因此为了加快系统的建压速度，建立基于齿条位移的闭环控制，加快建压死区的通过速度。意大利米兰理工的学者^[21]提出了一种死区补偿+抗输入饱和的非线性控制策略。本文仿照其设计方式，在 IEHB 系统中设计控制方法。控制框图如图 5 所示。控制器设计过程此处不再赘述，感兴趣的读者可参考文献^[21]。

图 5 基于死区补偿的非线性控制框图(x_{aw} , y_{aw} 表示抗输入饱和和控制器输出的 2 个中间变量，详见文献^[21])

5.2 仿真验证

图 6a 为纯 PID 控制器与 PID+死区补偿+抗输入饱和控制器分别跟踪 ARTEMIS 欧洲循环工况的液压力，图 6b 为液压力跟踪误差。表 1 为各控制器的均方根误差。结果表明，添加了死区补偿和抗输入饱和控制模块后，其响应速度明显加快，液压力动态跟踪误差降低，其方均根误差提高 47.7%。因此，该控制模块的有效性得到验证。

(a) 液压力

(b) 液压力跟踪误差

图 6 基于死区补偿的非线性控制有效性验证

表 1 图 6 试验结果的方均根误差

控制器类型	方均根误差/MPa
PID 控制器	0.302
PID+死区补偿+抗输入饱和控制器	0.158

6 基于 LuGre 摩擦模型前馈补偿和死区补偿的联合控制

6.1 控制器设计

根据上述仿真结果不难发现，若采用基于 LuGre 摩擦模型的自适应控制策略，虽然可以获得较好的动态跟踪效果，但是不足之处也十分明显，需要精确获得系统的摩擦特性，此外需要精确设计自适应控制参数。另外，该控制策略的响应速度较慢，不利于主缸液压力需要频繁切换的情况。而基于位移闭环的死区补偿+抗输入饱和的非线性补偿策略，虽然在动态控制比不上基于 LuGre 摩擦模型的控制策略，但是其响应速度较快同时具有抗输入饱和的作用。综合以上两种控制策略的优势，设计

基于 LuGre 摩擦模型前馈补偿和死区补偿的联合控制策略。图 7 是联合控制框图。

图 7 基于 LuGre 摩擦模型前馈补偿和死区补偿的联合控制框图

6.2 仿真验证

图 8a 为 LuGre 前馈+死区补偿+抗输入饱和控制器跟踪 ARTEMIS 欧洲循环工况的液压力结果，图 8b 为液压力跟踪误差。结果表明，采用 LuGre 前馈+死区补偿+抗输入饱和控制，其响应速度明显加快，液压力动态跟踪误差相比于不采用 LuGre 摩擦模型前馈有一定提高，其方均根误差为 0.064 MPa，相比于不采用 LuGre 摩擦模型前馈的前馈控制提高了 59.1%。

图 8 基于 LuGre 摩擦模型前馈补偿和死区补偿的联合控制有效性验证

7 对比验证

7.1 频域响应特性

本文的频域响应特性试验通过仿真进行。对系统输入 $0 \sim 2 \text{ N}\cdot\text{m}$ 的正弦电机力矩信号，频率 $0.5 \sim 20 \text{ Hz}$ ，主缸液压力响应为输出信号。控制方式分别为开环、基于 LuGre 摩擦模型的自适应控制、基于死区补偿的非线性控制以及基于 LuGre 摩擦模型前馈补偿和死区补偿的联合控制。根据试验结果绘制伯德图，可以获得系统及采用不同控制策略时的频率响应特性。试验结果如图 9 所示。

从图 9 中可以发现，采用基于 LuGre 摩擦模型的自适应控制策略，系统的截止频率从原先的 4.8 Hz 提升到 6 Hz ，提升了 25%。采用基于死区补偿的非线性控制策略，系统的截止频率从原先的 4.8 Hz 提升到 8.6 Hz ，提升 79.2%。采用基于 LuGre 摩擦模型前馈补偿和死区补偿的联合控制策略，系统的截止频率从原先的 4.8 Hz 提升到 6.9 Hz ，提升了

图 9 频域响应特性对比验证

43.8%。三种控制策略均可以使系统的动态响应能力得到提升, 其中采用基于死区补偿的非线性控制策略的效果最为明显。相比于幅频特性, 相频特性的变化不大。

7.2 时域响应特性

本文时域响应特性试验基于硬件在环测试平台进行(图 10)。

图 10 IEHB 系统硬件在环测试平台拓扑图

7.2.1 硬件在环测试平台

本文设计 IEHB 系统液压力动态控制的试验步骤如下。

(1) 在 MATLAB/Simulink 里面搭建好控制策略模型, 选取好适当的变量作为标定量和观测量, 将控制模型烧入到控制器。通过 CAN 网络发送目标液压力数据, 依靠控制器采集相关观测量数据。

(2) 设计不同试验工况, 包括阶跃工况、正弦工况、ARTEMIS 欧洲循环工况。其中阶跃工况下细分为 A: 2 MPa, B: 5 MPa, C: 8 MPa; 正弦工况细分为 A: 0~8 MPa, 0.5 rad/s, B: 4~8 MPa 1 rad/s。

(3) 通过数采软件对试验数据进行记录。

(4) 将试验数据在 MATLAB 里面对试验数据进行处理, 得到试验结果并出图。

7.2.2 试验结果与分析

7.2.2.1 阶跃目标压力跟踪

试验工况: 主缸目标压力分别为 2 MPa、5 MPa、8 MPa, 阶跃信号在 1 s 时发出, 其试验结果如图 11 和表 2 所示。

图 11 阶跃目标压力跟踪试验结果

图 12 正弦目标压力跟踪试验结果

表 2 阶跃目标压力跟踪试验的性能指标

观测量	2 MPa	5 MPa	8 MPa
死区补偿+ 抗输入饱和	超调量/MPa 0.34 稳态误差/MPa 0.03	0.6 0.07	0.68 0.25
自适应 LuGre	超调量/MPa 0.23 稳态误差/MPa 0.02	0.43 0.04	0.33 0.18
联合控制	超调量/MPa 0.07 稳态误差/MPa 0.01	0.09 0.06	0.07 0.12

由试验结果发现, 实际主缸液压力响应可以较为精确地跟踪目标阶跃信号。比较 3 种控制策略, 基于 LuGre 摩擦模型的自适应控制策略的响应速度较慢, 死区补偿+抗输入饱和策略响应速度最快。然而死区补偿+抗输入饱和策略具有较大的超调量, 这不利于提高动态跟踪精度。基于 LuGre 前馈+死区补偿+抗输入饱和的联合控制策略相比较其他两者具有合适的响应速度, 同时具有较小的超调量, 因此该控制策略更具优势。

7.2.2.2 正弦目标压力跟踪

试验工况: 主缸目标压力分别为 0~8 MPa、4~8 MPa、0~4 MPa, 正弦信号频率分别为 0.5 rad/s、1 rad/s。其试验结果如图 12 和表 3 所示。

由试验结果可以看出, 3 种控制策略控制实际主缸液压力均可以较为精确地跟踪目标正弦信号。观察 3 种控制策略, 当目标信号的频率变大后, 3

表 3 正弦目标压力跟踪试验的性能指标

观测量	0.5 rad/s	1 rad/s
死区补偿+ 抗输入饱和	方均根误差/MPa 0.23 最大偏差/MPa 0.39	0.27 0.42
自适应 LuGre	方均根误差/MPa 0.11 最大偏差/MPa 0.21	0.16 0.25
联合控制	方均根误差/MPa 0.06 最大偏差/MPa 0.12	0.1 0.17

种控制策略的跟踪精度均发生一定程度的下降。比较 3 种控制策略, 使用 LuGre 前馈+死区补偿+抗输入饱和的联合控制策略, 具有明显的优势, 其动态跟踪的方均根误差与最大偏差均是最小的。

7.2.2.3 ARTEMIS 目标压力跟踪

试验工况: ARTEMIS 欧洲循环工况, 其试验结果如图 13 和表 4 所示。

图 13 ARTEMIS 目标压力跟踪试验结果

表 4 ARTEMIS 目标压力跟踪试验的性能指标

观测量	ARTEMIS 欧洲循环工况
死区补偿+ 抗输入饱和	方均根误差/MPa 0.27 最大偏差/MPa 0.42
自适应 LuGre	方均根误差/MPa 0.16 最大偏差/MPa 0.25
联合控制	方均根误差/MPa 0.1 最大偏差/MPa 0.17

由试验结果可以看出,3种控制策略控制实际主缸液压力均可以较为精确地跟踪ARTEMIS欧洲循环工况。与正弦工况跟踪试验结果类似,基于LuGre前馈+死区补偿+抗输入饱和的联合控制策略具有明显的优势,其动态跟踪的方均根误差与最大偏差均是最小的。

8 结论

本文针对集成式电子液压制动系统(IEHB)设计了基于LuGre摩擦模型前馈补偿和死区补偿的联合控制方法,能够在考虑系统关键非线性特征的基础上精确控制主缸液压力。试验表明,所提出的联合控制方法能够大大提高压力跟踪动态精度和响应速度,系统的截止频率从原先的4.8 Hz提升到了6.9 Hz(优化率为43.8%),在典型制动工况下的均方根误差小于0.1 MPa。针对“电动机+减速机构”形式的解耦式EHB的主缸液压力控制方法日趋完善,今后可考虑从控制性能、控制器实现成本、算法复杂度、可移植性、是否易于工程人员掌握等多维度对控制策略进行优化。

参 考 文 献

- [1] 余卓平,韩伟,徐松云,等.电子液压制动系统液压力控制发展现状综述[J].机械工程学报,2017,53(14): 1-15.
YU Zhuoping, HAN Wei, XU Songyun, et al. Review on hydraulic pressure control of electro-hydraulic brake system[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2017, 53(14): 1-15.
- [2] KREUTZ S, LINGG M. Ideal regeneration with electromechanical brake booster (eBKV) in Volkswagen e-up! and Porsche 918 Spyder[C]//Proceedings of 5th international Munich chassis symposium. Berlin: Springer. Munich: 24-25 June 2014, 549-588.
- [3] FEIGEL H O R. Integrated brake system without compromises in functionality[J]. ATZ Worldwide, 2012(114): 46-50.
- [4] DUVAL-DESTIN M, KROPF T, ABADIE V, et al. Effects of an electric actuator to the brake system[J]. ATZ Worldwide, 2011(113): 638-643.
- [5] OSHIMA T, FUJIKI N, NAKAO S, et al. Development of an electrically driven intelligent brake system[J]. SAE Int. J. Passeng. Cars - Mech. Syst., 2011(4): 399-405.
- [6] DE CASTRO R, TODESCHINI F, ARAUJO E, et al. Adaptive-robust friction compensation in a hybrid brake-by-wire actuator[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering, 2014, 228(10): 769-786.
- [7] XIONG L, YUAN B, GUANG X, et al. Analysis and design of dual-motor electro-hydraulic brake system[C]//SAE 2014 World Congress&Exhibition, Apr. 8th-10th, Detroit, USA, SAE Technical Paper, 2014-01-2532, doi: 10.4271/2014-01-2532.
- [8] YU Z, XU S, XIONG L, et al. An integrated-electro-hydraulic brake system for active safety[C]//SAE 2016 World Congress&Exhibition, Apr. 12th-14th, Detroit, USA, SAE Technical Paper 2016-01-1640, doi: 10.4271/2016-01-1640.
- [9] WANG Z, YU L, WANG Y, et al. Prototype of distributed electro-hydraulic braking system and its fail-safe control strategy[C]//SAE 2013 World Congress&Exhibition, Apr. 19th-21th, Detroit, USA, SAE Technical Paper, 2013-01-2066, doi: 10.4271/2013-01-2066.
- [10] CHEN P, WU J, ZHAO J, et al. Design and position control of a novel electric brake booster[C]//SAE World Congress Experience 2018, Apr. 10th-12th, Detroit, USA, SAE Technical Paper 2018-01-0812, 2018, doi: 10.4271/2018-01-0812.
- [11] YANG X, LI J, MIAO, H, et al. Hydraulic pressure control and parameter optimization of integrated electro-hydraulic brake system[C]//SAE World Congress Experience 2017, Apr. 4th-6th, Detroit, USA, SAE Technical Paper 2017-01-2516, 2017, doi: 10.4271/2017-01-2516.
- [12] YONG J, GAO F, DING N, et al. Pressure-tracking control of a novel electro-hydraulic braking system considering friction compensation[J]. J. Cent. South Univ., 2017(24): 1909-1921.
- [13] ZHANG H, HAN W, XIONG L, et al. Design and research on hydraulic control unit for a novel integrated-electro-hydraulic braking system[C]//2016 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific (ITEC Asia-Pacific), Jun. 1st-4th, Busan, South Korea. 2016: 139-144.
- [14] 韩伟,熊璐,李戡,等.基于集成式电子液压制动系统的横摆稳定性控制策略研究[J].机械工程学报,2017,53(24): 161-169.
HAN Wei, XIONG Lu, LI Yu, et al. Yaw stability control strategy based on integrated-electro-hydraulic brake system[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2017, 53(24): 161-169.
- [15] 韩伟,熊璐,侯一萌,等.基于线控制动系统的车辆横摆稳定性优化控制[J].同济大学学报,2017,45(5): 732-740.
HAN Wei, XIONG Lu, HOU Yimeng, et al. Vehicle yaw

- stability optimized control based on brake-by-wire system[J]. Journal of Tongji University(Natural Science), 2017, 45(5): 732-740.
- [16] HAN W, XIONG L, YU Z. A novel pressure control strategy of an electro-hydraulic brake system via fusion of control signals[C]//Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, first published online: Jan 22th, 2019, [2019-05-09]. <https://doi.org/10.1177/0954407018821016>.
- [17] TODESCHINI F, CORNO M, PANZANI G, et al. Adaptive position-pressure control of a brake by wire actuator for sport motorcycles[J]. European Journal of Control, 2014, 2, 20: 79-86.
- [18] 熊璐, 徐松云, 余卓平. 基于颤振补偿的电子液压制动系统液压力优化控制[J]. 机械工程学报, 2016, 52(12): 100-106.
- XIONG Lu, XU Songyun, YU Zhuoping, et al. Optimization of hydraulic pressure control system of integrated electro-hydraulic brake system based on chatter-compensation[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2016, 52(12): 100-106.
- [19] LI H, YU Z, XIONG L, et al. Hydraulic control of integrated electronic hydraulic brake system based on LuGre friction model[C]// SAE World Congress Experience 2017, Apr. 4th-6th, Detroit, USA, SAE Technical Paper. 2017, No. 2017-01-2513.
- [20] TODESCHINI F, CORNO M, PANZANI G, et al. Adaptive cascade control of a brake-by-wire actuator for sport motorcycles[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2015, 20, 3: 1310-1319.
- [21] TODESCHINI F, FORMENTIN S, PANZANI G, et al. Nonlinear pressure control for BBW systems via dead-zone and antiwindup compensation[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2016, 24, 4: 1419-1431.
- [22] HAN W, XIONG L, YU Z, et al. Adaptive cascade optimum braking control based on a novel mechatronic booster[C]//SAE World Congress Experience 2017, Apr. 4th-6th, Detroit, USA, SAE Technical Paper. 2017, No. 2017-01-2514.
- [23] HAN W, XIONG L, YU, Z. Braking pressure tracking control of a pressure sensor unequipped electro-hydraulic booster based on a nonlinear observer[C]// SAE World Congress Experience 2018, Apr. 10th-12th, Detroit, USA, SAE Technical Paper. 2018, No. 2018-01-0581.
- [24] 余卓平, 韩伟, 熊璐. 集成式电子液压制动系统液压力变结构控制[J]. 汽车工程, 2017, 39(1): 52-60.
- YU Zhuoping, HAN Wei, XIONG Lu. Variable structure control for hydraulic pressure in integrated-electro-hydraulic brake system[J]. Automotive Engineering, 2017, 39(1): 52-60.
- [25] 余卓平, 韩伟, 熊璐, 等. 基于 Byrnes-Isidori 标准型的集成式电子液压制动系统液压力控制[J]. 机械工程学报, 2016, 52(22): 92-100.
- YU Zhuoping, HAN Wei, XIONG Lu, et al. Hydraulic pressure control system of integrated-electro-hydraulic brake system based on Byrnes-Isidori normalized form[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2016, 52(22): 92-100.

作者简介: 熊璐, 男, 1978 年出生, 博士, 教授, 博士研究生导师。主要研究方向为新能源汽车底盘动力学控制、智能汽车控制。

E-mail: xiong_lu@tongji.edu.cn.

韩伟(通信作者), 男, 1992 年出生, 博士研究生。主要研究方向为线控制动系统控制、电液复合制动控制、制动稳定性控制等汽车系统动力学与控制。

E-mail: 1410805@tongji.edu.cn