DOI: 10.3901/JME.2021.15.023

TriMule 与 Exechon 机器人的切向运动传递特性 同性条件及运动学性能分析*

董成林 李锦涛 刘海涛 黄田

(天津大学机构理论与装备设计教育部重点实验室 天津 300354)

摘要: 为对比分析 TriMule 和 Exechon 机器人机构的运动学性能, 利用旋量理论建立二者并联机构的量纲一雅可比矩阵, 提出适用于此类机构的切向和法向运动传递特性, 据此构造出两种机构的局部和全局运动学性能评价指标。在给定参考位形下, 推导出两种机构切向运动传递特性同性条件的解析表达。在此基础上, 研究两种机构在参考位形下和任务工作空间全域内切向和法向运动传递特性随关键设计角度的变化规律, 以及局部与全局运动传递特性间的关联关系, 得到两种机构具有相似的运动学性能且局部与全局运动传递特性呈线性相关的结论。

关键词: 并联机构; 运动学性能; 各向同性

中图分类号: TG156

Isotropy of Tangential Motion Transmissibility and Kinematic Performance Analysis of TriMule and Exechon Robots

DONG Chenglin LI Jintao LIU Haitao HUANG Tian

(Key Laboratory of Mechanism Theory and Equipment Design of Ministry of Education, Tianjin University,
Tianjin 300354)

Abstract: For comparing and analyzing the kinematic performance of TriMule and Exechon robots, the dimensionally homogeneous Jacobian matrices of the parallel mechanisms within two robots are derived using the screw theory. With the aid of the Jacobian matrix, the tangential and normal motion transmissibilities as well as a set of local and global indices suitable for evaluating the kinematic performance of this kind of mechanism are proposed. By defining a reference configuration, isotropic conditions of tangential motion transmissibility of two mechanisms are analytically derived. Then, the variations of tangential and normal motion transmissibilities versus a key angle, and the relationships between local and global motion transmissibilities of two mechanisms are intensively investigated. The results show that the kinematic performance of two mechanisms is competitive; moreover, the local and global motion transmissibilities of either mechanism are linearly related.

Key words: parallel mechanism; kinematic performance; isotropy

0 前言

运动学性能评价是机器人设计的首要环节, 也是开展尺度参数优化设计的前提和基础。目前, 机器人机构学已建立起相对完备的运动学性能评价指标体系, 例如基于量纲一雅可比矩阵(后简称雅可比矩阵)代数特征^[1-2]、运动/力传递率^[3-6]等定义的局部

运动学性能评价指标, 以及利用各类局部指标的全域均值^[7-8]、波动量^[9-10]、极值^[11-12]等定义的全局运动学性能评价指标。其中, 利用雅可比矩阵的代数特征(如行列式、条件数、最大或最小奇异值等)定义的运动学性能评价指标, 本质上表征了机器人机构在某一位形下的运动/力传递特性趋于各向同性的程度^[13]。

数学上, 雅可比矩阵可被视为关节空间速率单位球与操作空间速度椭球之间的映射, 操作空间速度椭球的各半轴长度对应雅可比矩阵的奇异值。当

* 国家重点研发计划(2017YFB1301800)和国家自然科学基金(91948301, 51721003)资助项目。20200815 收到初稿, 20201119 收到修改稿

满足各向同性条件时,操作空间速度椭球被映射为速度球,即雅可比矩阵的奇异值相等,机构在该位形下沿各个方向具有完全相同的运动性能(如速度、精度等)。基于上述概念,YOSHIKAWA 提出了评价机器人运动学性能的可操作度(Manipulability)^[14],其定义为雅可比矩阵与其转置乘积的行列式的算术平方根,即雅可比矩阵行列式的绝对值,可被视为对操作空间速度椭球体积的度量。由于可操作度等价于雅可比矩阵奇异值的乘积,故该指标虽然可用来评判机构的奇异性(当机构处于奇异位形时,可操作度等于 0,此时雅可比矩阵不可逆,且至少存在一个为 0 的奇异值),但是不能准确反映机构在操作空间中沿某一方向出现的运动/力传递性能劣化。注意到,矩阵的各向同性条件与其奇异值直接相关,故 SALISBURY 等提出了基于雅可比矩阵条件数的运动学性能评价指标^[15]。在矩阵的 2 范数意义下,该指标被定义为雅可比矩阵条件数的倒数,即最小奇异值与最大奇异值之比,可被视为对关节空间速率单位球在操作空间畸变程度的度量。当该指标等于 1 时,机构满足各向同性条件,运动学性能达到最优。此外,鉴于雅可比矩阵的 2 范数不能有效反映出机构运动学性能的“最恶劣”情况,OLDS 提出了采用其他类型矩阵范数定义的运动学各向同性评价指标^[13]。利用上述评价指标,国内外学者围绕机器人机构的运动学性能分析、评价及尺度参数优化设计开展了大量研究工作^[5-21]。值得指出的是,现有研究多针对某一特定构型的机器人机构,而对具有相似拓扑结构的机器人机构的性能比对研究鲜有报道^[22-23]。

鉴于此,本文以 TriMule^[24-25]和 Exechon^[26]机器人中运动类型相同但拓扑结构不同的 3 自由度并联机构为研究对象,在简述二者拓扑结构特点的基础上,利用旋量理论构建两种机构的量纲一雅可比矩阵,据此提出可描述切向和法向运动传递特性的性能评价指标,并推导出机构在参考位形下切向运动传递特性的同性条件。在此基础上,揭示两种机构局部和全局运动传递特性随关键角度的变化规律,并研究局部与全局运动传递特性的关联关系,其目的在于揭示两类机器人机构在运动学性能方面的异同,为此类机器人的设计分析提供借鉴和指导。

1 机构描述

TriMule 和 Exechon 机器人的三维模型如图 1 所示,二者均由 3 自由度并联机构和 2 自由度 A/C

转头串接组成。为简化描述,后文采用“TriMule 机构”和“Exechon 机构”分别指代二者的并联机构。TriMule 机构和 Exechon 机构均可实现空间一平两转(1T2R)运动,二者拓扑结构的异同在于以下几点(图 2)。

图 1 混联机器人三维模型

图 2 机构拓扑结构

(1) 均包含一个平面并联运动链和一条空间

支链, 且平面并联运动链均通过集成 R 副与机架相连。

(2) TriMule 机构的平面并联运动链由两条 RPS 主动支链和一条 RP 从动支链组成, 其空间支链为 UPS 主动支链; Exechon 机构的平面并联运动链由两条 RPR 主动支链组成, 其空间支链为 SPR 主动支链。

(3) TriMule 机构的约束力旋量仅由平面并联运动链提供, 即 RP 从动支链提供的约束力 $\hat{\xi}_{wc,1}$ 、平面公共约束力 $\hat{\xi}_{wc,2}$ 和约束力偶 $\hat{\xi}_{wc,3}$; Exechon 机构的约束力旋量由空间支链和平面并联运动链共同提供, 即 SPR 支链提供的约束力 $\hat{\xi}_{wc,1}$, 以及平面并联运动链中两条主动支链提供的公共约束力 $\hat{\xi}_{wc,2}$ 和约束力偶 $\hat{\xi}_{wc,3}$ [27]。

2 运动传递特性

并联机构在给定位形下的运动学性能可用操作空间与关节空间之间的瞬时运动传递特性来表征。因此, 本节在机构拓扑结构分析的基础上, 采用旋量理论建立 TriMule 机构和 Exechon 机构的瞬时运动传递模型, 并借助矩阵奇异值理论定义机构的切向和法向运动传递特性。

2.1 量纲—雅可比矩阵

图 3 示出了两种并联机构的结构简图, 为方便描述, 将 TriMule 机构中 UPS 支链记为支链 1, 将两条 RPS 支链分别记为支链 2(3), 将转动支架与 RP 支链构成的运动链记为支链 4。将 Exechon 机构中 SPR 支链记为支链 1, 将转动支架与两条 RPR 支链构成的运动链分别记为支链 2(3)。如图 3 所示, TriMule 机构中点 B_i 和点 A_i 分别表示第 i 条支链的虎克铰与球铰中心; Exechon 机构中点 B_i 表示第 i 条支链的虎克铰/球铰中心, 点 A_i 表示第 i 条支链与动平台相连的转动副中心; 点 B 和点 A 分别为 $\overline{B_2B_3}$ 、 $\overline{A_2A_3}$ 中点, 点 P 表示机构的末端参考点。以点 B 、点 P 为原点分别建立固定参考坐标系 $\mathcal{K}$ 和与之瞬时平行的参考坐标系 $\mathcal{K}'$, 其 x 轴与集成 R 副轴线重合, z 轴与 $\triangle B_1B_2B_3$ 所在平面垂直, y 轴满足右手定则; 此外, 以点 P 为原点建立末端刚体连体参考坐标系 $\mathcal{K}_p$, 其 x_p 轴与 $\overline{A_3A_2}$ 平行, z_p 轴与 $\overline{AP}$ 方向相同, y_p 轴满足右手定则(图 3)。

(a) TriMule机构

(b) Exechon机构

图 3 机构结构简图

在 $\mathcal{K}'$ 系下, 利用力旋量空间与运动旋量空间的对偶性质 [28], 可得到动平台关于点 P 的运动旋量与各驱动关节变分之间的映射关系

$$W^T \xi_i = \bar{\rho}_i \quad (1)$$

$$W = [W_a \quad W_c] \quad \bar{\rho}_i = (\bar{\rho}_{ia}^T \quad 0)^T$$

$$W_a = [\hat{\xi}_{wa,1} \quad \hat{\xi}_{wa,2} \quad \hat{\xi}_{wa,3}] \quad W_c = [\hat{\xi}_{wc,1} \quad \hat{\xi}_{wc,2} \quad \hat{\xi}_{wc,3}]$$

$$\xi_i = \begin{pmatrix} \delta_p \\ \varepsilon \end{pmatrix} \quad \hat{\xi}_{wa,i} = \begin{pmatrix} s_{3,i} \\ c_i \times s_{3,i} \end{pmatrix} \quad i = 1, 2, 3$$

$$\bar{\rho}_{ia} = (\bar{\rho}_{ia,1} \quad \bar{\rho}_{ia,2} \quad \bar{\rho}_{ia,3})^T$$

TriMule 机构

$$\hat{\xi}_{wc,1} = \begin{pmatrix} n_{1,4} \\ -q_e s_{2,4} \end{pmatrix} \quad \hat{\xi}_{wc,2} = \begin{pmatrix} s_{2,4} \\ q_e n_{1,4} \end{pmatrix} \quad \hat{\xi}_{wc,3} = \begin{pmatrix} 0 \\ n_{3,4} \end{pmatrix}$$

Exechon 机构

$$\hat{\xi}_{wc,1} = \begin{pmatrix} s_{5,1} \\ (c_1 - q_{3,1} s_{3,1}) \times s_{5,1} \end{pmatrix} \quad \hat{\xi}_{wc,2} = \begin{pmatrix} s_2 \\ -r_p \times s_2 \end{pmatrix}$$

$$\hat{\xi}_{wc,3} = \begin{pmatrix} 0 \\ n_3 \end{pmatrix}$$

$$q_e = \|r_p\| \quad c_i = \overline{PA_i} \quad r_p = \overline{BP}$$

$$n_{1,4} = s_{2,4} \times s_{3,4} \quad n_{3,4} = s_{1,4} \times s_{2,4} \quad n_3 = s_1 \times s_2$$

在此, $s_{j,i}$ 表示支链 i 中第 j 个关节轴线的方向矢量; Exechon 机构中 s_1 表示沿连架 R 副轴线的方向矢量, s_2 表示过 S 副中心且轴线垂直于平面 Π 的转动方向矢量。

式(1)中, $W \in \mathbf{R}^{6 \times 6}$ 表示机构关于点 P 的力雅可比矩阵, $W_a \in \mathbf{R}^{6 \times 3}$ 和 $W_c \in \mathbf{R}^{6 \times 3}$ 分别称为驱动力和约束力雅可比矩阵; $\delta_p \in \mathbf{R}^3$ 和 $\varepsilon \in \mathbf{R}^3$ 分别表示点 P 的线变分矢量和动平台的角变分矢量; $\bar{\rho}_{ta,i}$ 表示支链 i 中驱动关节变量的变分, $\hat{\xi}_{wa,i}$ 表示主动支链提供沿 $s_{3,i}$ 方向的驱动力。对于 TriMule 机构: $\hat{\xi}_{wc,1}$ 表示由 RP 支链提供沿 $n_{1,4}$ 方向的约束力, $\hat{\xi}_{wc,2}$ 、 $\hat{\xi}_{wc,3}$ 分别表示沿 $s_{2,4}$ 、 $n_{3,4}$ 方向的平面公共约束力和约束力偶; 对于 Exechon 机构: $\hat{\xi}_{wc,1}$ 表示由 SPR 支链提供沿 $s_{5,1}$ 方向的约束力, $\hat{\xi}_{wc,2}$ 和 $\hat{\xi}_{wc,3}$ 分别表示由两条 UPR 支链共同提供的沿 s_2 方向的约束力 $\hat{\xi}_{wc,2}$ 和沿 n_3 方向的约束力偶 $\hat{\xi}_{wc,3}$ 。

注意到, 此类 1T2R 机构为位置型位姿耦合并联机构, 故在 ζ_i 的 6 个 Plücker 坐标中, 仅有三个是独立的。为此, 将点 P 的线变分 δ_p 作为主坐标(广义坐标) ζ_1 , 将动平台的角变分 ε 作为副坐标 ζ_2 。按照主、副坐标对 W 分块, 并令 $\bar{\rho} := \bar{\rho}_{ta}$, 则可将式(1)改写为

$$\begin{bmatrix} W_{11} & W_{12} \\ W_{21} & W_{22} \end{bmatrix}^T \begin{pmatrix} \zeta_1 \\ \zeta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{\rho} \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2)$$

由式(2)可解出

$$\zeta_1 = J\bar{\rho} \quad \zeta_2 = A\zeta_1 \quad (3)$$

$$J = (W_{11} - W_{12}W_{22}^{-1}W_{21})^{-T} \in \mathbf{R}^{3 \times 3}, \quad A = -(W_{12}W_{22}^{-1})^T \in \mathbf{R}^{3 \times 3}$$

式中, J 表示相应机构的量纲一雅可比矩阵。

2.2 切向与法向运动传递特性

如图 3 所示, 注意到点 P 的运动为球坐标运动, 为了研究 $\bar{\rho}$ 与点 P 在球面切平面内 (x_p - y_p 平面)和沿球面法向 (z_p 轴方向)线变分间的传递关系, 将 δ_p 和 J 变换到 $\mathcal{K}_p$ 系下, 令 $\delta_p := R^T \zeta_1$ 且 $J := R^T J$ (R 为坐标系 $\mathcal{K}_p$ 相对于坐标系 $\mathcal{K}$ 的姿态矩阵), 对 J 分块使得 $J = [J_t^T \quad J_n^T]^T$, 可将式(3)分解为

$$\delta_t = J_t \bar{\rho} \quad \delta_n = J_n \bar{\rho} \quad (4)$$

$$\delta_t = (\delta_u \quad \delta_v)^T \quad J_t \in \mathbf{R}^{2 \times 3} \quad \delta_n = \delta_w \quad J_n \in \mathbf{R}^{1 \times 3}$$

式中, δ_u 、 δ_v 和 δ_w 分别表示点 P 沿 x_p 、 y_p 和 z_p 轴的线变分。由矩阵奇异值理论可知

$$\sigma_{\max}(J_t) = \sqrt{\lambda_{\max}(J_t J_t^T)}$$

$$\sigma_{\min}(J_t) = \sqrt{\lambda_{\min}(J_t J_t^T)}$$

$$\sigma_{\max}(J_n) = \sqrt{J_n J_n^T} \quad (5)$$

式中, $\sigma_{\max}(J_t)$ 和 $\sigma_{\min}(J_t)$ 分别表示 J_t 的最大和最小奇异值, $\sigma_{\max}(J_n)$ 表示 J_n 的最大奇异值。若赋予 $\bar{\rho}$ 以驱动关节传动速度的属性, 则 $\sigma_{\max}(J_t)$ 和 $\sigma_{\max}(J_n)$ 的物理意义可解释为在给定位形下由 $\|\bar{\rho}\|=1$ 所引起点 P 在球面切平面内和沿球面法向的最大速度。

3 切向运动传递特性的同性条件

在推导出 TriMule 机构和 Exechon 机构切向和法向运动传递特性的基础上, 本节通过定义机构的参考位形, 求解出各机构尺度参数与参考位形的关联关系, 进而得到参考位形下两种机构切向运动传递特性的同性条件。

3.1 机构参考位形与尺度参数的关联关系

为便于求解 TriMule 机构和 Exechon 机构的尺度参数, 定义 TriMule 机构中三条主动支链杆长相等, 且从动支链达到行程之半时的位形为该机构的参考位形, 据此有

$$q_{3,4} = q_{3,4\text{mean}} = (q_{3,4\text{max}} + q_{3,4\text{min}})/2$$

$$q_{3,1} = q_{3,2} = q_{3,3} = q \quad (6)$$

式中, $q_{3,4\text{mean}}$ 表示从动支链行程达到一半时的杆长, $q_{3,4\text{min}}$ 和 $q_{3,4\text{max}}$ 分别表示从动支链的最小和最大杆长; q 表示参考位形下主动支链的杆长。

类似地, 定义 Exechon 机构中三条主动支链杆长相等, 且达到各自行程之半时的位形为该机构的参考位形, 据此可得

$$q_{3,1} = q_{3,2} = q_{3,3} = q \quad q = (q_{\max} + q_{\min})/2 \quad (7)$$

式中, q 表示参考位形下主动支链的杆长, $q_{\min}$ 和 $q_{\max}$ 分别表示主动支链的最小和最大杆长。

现令两种机构的主动支链行程为 Δq , 主动支链行程与最小杆长之比为 $\mu = \Delta q/q_{\min}$, 动平台半径为 a , 以及在参考位形下支链 1 与平面 Π 的夹角为 θ_v 、支链 2(3)与机构对称平面的夹角为 θ_u , 则根据图 3 中的几何关系可得

$$\begin{aligned}
q_{\min} &= \Delta q / \mu, \quad q_{\max} = (1/\mu + 1)\Delta q \\
b_x &= q(\mu\lambda_q\lambda_a + \sin\theta_u) \\
b_y &= q\sqrt{(\mu\lambda_q\lambda_a + \sin\theta_v)^2 + (\cos\theta_u - \cos\theta_v)^2} \\
\lambda_a &= a/\Delta q \quad \lambda_q = q_{\min}/q
\end{aligned} \quad (8)$$

此外, TriMule 机构的尺度参数还存在如下关系

$$\begin{aligned}
q_{3,4\min} &= q\sqrt{\lambda_q^2 - \sin^2\theta_u} \\
q_{3,4\max} &= q\sqrt{(1+\mu)^2\lambda_q^2 - \sin^2\theta_u} \\
q_{3,4\text{mean}} &= q\cos\theta_u = \frac{\Delta q\cos\theta_u}{\mu\lambda_q}
\end{aligned} \quad (9)$$

显见, 在给定机构独立的尺度参数 Δq 、 μ 、 a 、 θ_u 和 θ_v 后, 两机构的其余尺度参数可由式(8)和式(9)解出。

3.2 切向运动传递特性的同性条件

考虑到两种机构在参考位形附近工作, 且位置型并联机构在加工过程中更注重球面切平面内的运动, 故期望在该位形下点 P 的切向运动传递特性具有各向同性。为此, 利用几何关系推导可得 TriMule 机构和 Exechon 机构在参考位形下 $\mathbf{J}_t$ 和 $\mathbf{J}_n$ 的显式表达

$$\begin{aligned}
\mathbf{J}_t &= \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{2d_u} & \frac{1}{2d_u} \\ \frac{1}{d_v} & -\frac{\cos\theta_v}{2d_v\cos\theta_u} & -\frac{\cos\theta_v}{2d_v\cos\theta_u} \end{bmatrix} \\
\mathbf{J}_n &= \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2\cos\theta_u} & \frac{1}{2\cos\theta_u} \end{bmatrix}
\end{aligned} \quad (10)$$

由式(10)可得

$$\begin{aligned}
\mathbf{J}_t\mathbf{J}_t^T &= \begin{bmatrix} \lambda_u & 0 \\ 0 & \lambda_v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2d_u^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{d_v^2}\left(1 + \frac{\cos^2\theta_v}{2\cos^2\theta_u}\right) \end{bmatrix} \\
\mathbf{J}_n\mathbf{J}_n^T &= \frac{1}{2\cos^2\theta_u}
\end{aligned} \quad (11)$$

据此, 有

$$\begin{aligned}
\sigma_{\max}(\mathbf{J}_t) &= \max(\sqrt{\lambda_u}, \sqrt{\lambda_v}) \\
\sigma_{\min}(\mathbf{J}_t) &= \min(\sqrt{\lambda_u}, \sqrt{\lambda_v}) \\
\sigma_{\max}(\mathbf{J}_n) &= \sqrt{\lambda_w}
\end{aligned} \quad (12)$$

令 $\lambda_u = \lambda_v$, 则可分别得到两机构点 P 在参考位形下的切向运动传递特性同性条件。

TriMule 机构

$$1 - 2\left(\frac{q_{3,4\text{mean}}\sin\theta_u + a\cos\theta_u}{q_{3,4\text{mean}}\sin\theta_v + a\cos\theta_v}\right)^2\left(1 + \frac{\cos^2\theta_v}{2\cos^2\theta_u}\right) = 0 \quad (13)$$

此时式(11)中

$$\begin{aligned}
d_u &= \frac{q_{3,4\text{mean}}\sin\theta_u + a\cos\theta_u}{q_{3,4\text{mean}} + e} \\
d_v &= \frac{q_{3,4\text{mean}}\sin\theta_v + a\cos\theta_v}{q_{3,4\text{mean}} + e}
\end{aligned}$$

Exechon 机构

$$\left(2 + \frac{\cos^2\theta_v}{\cos^2\theta_u}\right)\left(\frac{q\sin\theta_u\cos\theta_v + a\cos\theta_u}{q\sin\theta_v\cos\theta_u + a\cos\theta_v}\right)^2 - \left(\frac{q\cos\theta_v + e}{q\cos\theta_u + e}\right)^2 = 0 \quad (14)$$

此时式(11)中

$$\begin{aligned}
d_u &= \frac{q\sin\theta_u\cos\theta_v + a\cos\theta_u}{q\cos\theta_v + e} \\
d_v &= \frac{q\cos\theta_u\sin\theta_v + a\cos\theta_v}{q\cos\theta_u + e}
\end{aligned}$$

式中, $e = \|\overline{PA}\|$ 。由式(13)和式(14)可知, 两种机构在参考位形下切向运动传递特性的同性条件均与 a 、 θ_u 、 θ_v 、 $q/q_{3,4\text{mean}}$ 相关, 此外 Exechon 机构还与 e 相关。

4 运动学性能分析

由上节分析可知, TriMule 机构和 Exechon 机构在参考位形下的切向和法向运动传递特性与 θ_u 和 θ_v 密切相关, 为揭示关键设计角度 θ_u 、 θ_v 的变化对两种机构局部运动传递特性的影响规律, 将式(5)中提出的切向和法向雅可比矩阵的最大奇异值 $\sigma_{\max}(\mathbf{J}_t)$ 和 $\sigma_{\max}(\mathbf{J}_n)$ 定义为局部运动学性能评价指标, 分别记作 $\sigma_{v,t}$ 和 $\sigma_{v,n}$; 二者数值越小, 机构的运动学性能越好。当两种机构在参考位形下满足切向运动传递特性的同性条件时, 给定二者的 θ_u 即可通过式(13)和式(14)求解出相应的 θ_v 。故本节重点研究在满足该条件的情况下, 两种机构运动学性能随独立尺度参数 θ_u 的变化规律。

当满足式(13)与式(14)时, 两种机构在参考位形下局部运动学性能评价指标的解析表达分别如下。

TriMule 机构

$$\hat{\sigma}_{v,t} = \sqrt{\lambda_u} = \sqrt{\lambda_v} = \frac{\cos\theta_u + \mu\lambda_q\lambda_e}{\sqrt{2}\cos\theta_u(\sin\theta_u + \mu\lambda_q\lambda_a)}$$

$$\hat{\sigma}_{v,n} = \sqrt{\lambda_w} = \frac{1}{\sqrt{2}\cos\theta_u} \quad (15)$$

Exechon 机构

$$\hat{\sigma}_{v,t} = \sqrt{\lambda_u} = \sqrt{\lambda_v} = \frac{\cos \theta_v + \mu \lambda_q \lambda_e}{\sqrt{2}(\sin \theta_u \cos \theta_v + \mu \lambda_q \lambda_a \cos \theta_u)}$$

$$\hat{\sigma}_{v,n} = \sqrt{\lambda_w} = \frac{1}{\sqrt{2} \cos \theta_u} \quad (16)$$

式中, $\lambda_e = e/\Delta q$; $\hat{\sigma}_{v,t}$ 、 $\hat{\sigma}_{v,n}$ 分别表示在参考位形下两种机构切向和法向雅可比矩阵的最大奇异值。此外, 为保证运动学性能的对比分析结果具有可参考性, 给定二者相同的独立尺度参数 a 、 e 、 Δq 、 μ (表 1)。

表 1 两种机构相同的尺度参数

动平台半径 a/mm	动平台偏距 e/mm	杆长比 μ	主动支链行程 $\Delta q/\text{mm}$
135	360	0.8	600

图 4 示出了两种机构在参考位形下局部运动传递特性 $\hat{\sigma}_{v,t}$ 和 $\hat{\sigma}_{v,n}$ 随 θ_u 的变化规律。由图 4 可见, 两种机构的 $\hat{\sigma}_{v,t}$ 随 θ_u 的增加而单调递减, 且二者的数值大小近似相等; 两种机构的 $\hat{\sigma}_{v,n}$ 随 θ_u 的增加单调递增, 且由式(15)、(16)可知, $\hat{\sigma}_{v,n}$ 仅与 θ_u 的数值有关, 故二者的曲线完全重合。此外, 对两种机构而言, $\hat{\sigma}_{v,t}$ 和 $\hat{\sigma}_{v,n}$ 均为 θ_u 的凹函数, 且由 $\hat{\sigma}_{v,t}$ 和 $\hat{\sigma}_{v,n}$ 的数值变化范围易知 $|\partial \hat{\sigma}_{v,t} / \partial \theta_u|$ 远大于 $|\partial \hat{\sigma}_{v,n} / \partial \theta_u|$, 因此 $\hat{\sigma}_{v,t}$ 对 θ_u 的变化非常敏感。

图 4 两种机构 $\hat{\sigma}_{v,t}$ 、 $\hat{\sigma}_{v,n}$ 随 θ_u 的变化规律

在此基础上, 为研究二者运动传递特性在工作空间全域内的分布规律, 定义并联机构的可达工作空间中高度 h 、半径 R 的圆柱体为任务工作空间, 记为 W_T 。给定相同的任务工作空间高度和半径, 当两种机构在参考位形下点 P 与 W_T 底平面中心点重合时 (图 5), W_T 相对于坐标系 $\mathcal{K}$ 的位置关系可由下式解出

$$D = \frac{q(\cos \theta_u - \cos \theta_v)(\cos \theta_u + \mu \lambda_q \lambda_e)}{\sqrt{(\mu \lambda_q \lambda_a + \sin \theta_v)^2 + (\cos \theta_u - \cos \theta_v)^2}} \quad (17)$$

$$H = \frac{q(\cos \theta_u + \mu \lambda_q \lambda_e)(\sin \theta_v + \mu \lambda_q \lambda_a)}{\sqrt{(\mu \lambda_q \lambda_a + \sin \theta_v)^2 + (\cos \theta_u - \cos \theta_v)^2}} \quad (18)$$

式中, D 表示机构末端参考点 P 与坐标系原点 B 在 y 轴方向的偏距; H 表示任务工作空间底平面与静平台所在平面 ($\Delta B_1 B_2 B_3$) 的垂直距离。当给定 $R = 600 \text{ mm}$ 、 $h = 200 \text{ mm}$, θ_u 分别取 $5^\circ, 10^\circ, 15^\circ$ 时, 图 6 示出了两种机构局部运动传递特性 $\sigma_{v,t}$ 和 $\sigma_{v,n}$ 在 W_T 中的分布规律。由图可见以下几点。

图 5 机构任务工作空间示意图

图 6 两种机构 $\sigma_{v,t}$ 、 $\sigma_{v,n}$ 在 W_T 内的分布规律

(1) 两种机构的 $\sigma_{v,t}$ 在 W_T 中均呈面对称分布, 且 TriMule 机构呈近似三对称分布; 两种机构的 $\sigma_{v,t}$ 均在 W_T 上平面中点附近取得最小值, 此时机构的切向运动学性能最佳, 且 $\sigma_{v,t}$ 的数值随着与最小值点距离的增加而递增, 切向运动学性能逐渐劣化。

(2) 两种机构的 $\sigma_{v,n}$ 在 W_T 中均呈面对称分布, 且当机构位形变化时 $\sigma_{v,n}$ 的数值几无变化; 此外, 对于不同的 θ_u , $\sigma_{v,n}$ 的数值变化亦不明显, 表明两种机构的法向运动学性能均可近似视为与 θ_u 无关。

(3) 当 θ_u 取值相同时, 两种机构的 $\sigma_{v,t}$ 随位形变化幅度均远大于 $\sigma_{v,n}$, 且二者在 W_T 中 $\sigma_{v,t}$ ($\sigma_{v,n}$) 的数

值相当, 表明两种机构具有近似相同的运动学性能。

为进一步分析 TriMule 机构和 Exechon 机构的运动学性能, 定义如下全局运动学性能评价指标

$$\bar{\sigma}_{v,t} = \frac{\int_V \sigma_{v,t} dV}{V} \quad \bar{\sigma}_{v,n} = \frac{\int_V \sigma_{v,n} dV}{V} \quad (19)$$

式中, V 表示 W_T 的体积; $\bar{\sigma}_{v,t}$ ($\bar{\sigma}_{v,n}$) 可视为 $\sigma_{v,t}$ ($\sigma_{v,n}$) 在 W_T 中的全域均值。将 W_T 均匀离散为 125 000 个位置点, 表 2 和表 3 分别列出了两种机构的全局指标 $\bar{\sigma}_{v,t}$ 和 $\bar{\sigma}_{v,n}$ 及在参考位形下的局部指标 $\hat{\sigma}_{v,t}$ 和 $\hat{\sigma}_{v,n}$ 随 θ_u 变化的具体数值。显见, 两种机构的 $\hat{\sigma}_{v,t}$ 与 $\bar{\sigma}_{v,t}$ 均随 θ_u 的增大单调递减, 而 $\hat{\sigma}_{v,n}$ 与 $\bar{\sigma}_{v,n}$ 均随 θ_u 的增

大单调递增,故 $\bar{\sigma}_{v,t}(\bar{\sigma}_{v,n})$ 与 $\hat{\sigma}_{v,t}(\hat{\sigma}_{v,n})$ 的变化规律具有很强的相关性。

表 2 TriMule 机构局部和全域运动传递特性

支链 2(3)与 机构对称平 面夹角 $\theta_u / (^\circ)$	支链 1 与 平面运动 链夹角 $\theta_v / (^\circ)$	切向雅可 比矩阵最 大奇异值 $\hat{\sigma}_{v,t}$	$\sigma_{v,t}$ 在 W_T 中全 域均 值 $\bar{\sigma}_{v,t}$	法向雅可 比矩阵最 大奇异值 $\hat{\sigma}_{v,n}$	$\sigma_{v,n}$ 在 W_T 中全 域均 值 $\bar{\sigma}_{v,n}$
5	14.19	4.405 9	4.539 6	0.709 8	0.709 9
10	23.08	3.154 3	3.283 0	0.718 0	0.718 8
15	32.13	2.473 2	2.605 3	0.732 1	0.734 6

表 3 Exechon 机构局部和全域运动传递特性

支链 2(3)与 机构对称平 面夹角 $\theta_u / (^\circ)$	支链 1 与 平面运动 链夹角 $\theta_v / (^\circ)$	切向雅可 比矩阵最 大奇异值 $\hat{\sigma}_{v,t}$	$\sigma_{v,t}$ 在 W_T 中全 域均 值 $\bar{\sigma}_{v,t}$	法向雅可 比矩阵最 大奇异值 $\hat{\sigma}_{v,n}$	$\sigma_{v,n}$ 在 W_T 中全 域均 值 $\bar{\sigma}_{v,n}$
5	14.41	4.363 9	4.488 0	0.709 8	0.711 0
10	23.46	3.116 7	3.211 2	0.718 0	0.719 8
15	32.54	2.449 2	2.543 4	0.732 1	0.736 1

表 4 TriMule 机构的响应面系数

	系数 α_0	系数 α_1	系数 α_2
切向雅可比矩阵 最大奇异值 $\hat{\sigma}_{v,t}$	6.228 0	-0.421 5	0.011 4
$\sigma_{v,t}$ 在 W_T 中全 域均值 $\bar{\sigma}_{v,t}$	6.375 1	-0.425 0	0.011 6
法向雅可比矩阵 最大奇异值 $\hat{\sigma}_{v,n}$	0.707 50	-0.000 13	0.000 12
$\sigma_{v,n}$ 在 W_T 中全 域均值 $\bar{\sigma}_{v,n}$	0.707 90	-0.000 14	0.000 14

表 5 Exechon 机构的响应面系数

	系数 α_0	系数 α_1	系数 α_2
切向雅可比矩阵 最大奇异值 $\hat{\sigma}_{v,t}$	6.190 8	-0.423 4	0.011 6
$\sigma_{v,t}$ 在 W_T 中全 域均值 $\bar{\sigma}_{v,t}$	6.373 8	-0.438 1	0.012 2
法向雅可比矩阵 最大奇异值 $\hat{\sigma}_{v,n}$	0.707 50	-0.000 13	0.000 12
$\sigma_{v,n}$ 在 W_T 中全 域均值 $\bar{\sigma}_{v,n}$	0.709 70	-0.000 49	0.000 15

为了定量地描述 $\hat{\sigma}_{v,t}(\hat{\sigma}_{v,n})$ 与 $\bar{\sigma}_{v,t}(\bar{\sigma}_{v,n})$ 随 θ_u 变化规律之间的关联关系,采用表 2 和表 3 中的数据,分别拟合出它们关于 θ_u 的二次响应面模型^[29],拟合系数如表 4 和表 5 所示。据此,可构造出 $\hat{\sigma}_{v,t}(\hat{\sigma}_{v,n})$ 与 $\bar{\sigma}_{v,t}(\bar{\sigma}_{v,n})$ 之间的线性映射关系

$$\bar{\sigma}_{v,t(n)} = \beta_0 + \beta_1 \hat{\sigma}_{v,t(n)} \quad (20)$$

式中, TriMule 机构和 Exechon 机构的拟合系数 β_0 与 β_1 分别列于表 6 和表 7。

表 6 TriMule 机构 $\hat{\sigma}_{v,t} / \hat{\sigma}_{v,n}$ 与 $\bar{\sigma}_{v,t} / \bar{\sigma}_{v,n}$ 间线性关系系数

	拟合系数 β_0	拟合系数 β_1
$\hat{\sigma}_{v,t}$ 与 $\bar{\sigma}_{v,t}$	0.127	1.001
$\hat{\sigma}_{v,n}$ 与 $\bar{\sigma}_{v,n}$	-0.077	1.109

表 7 Exechon 机构 $\hat{\sigma}_{v,t} / \hat{\sigma}_{v,n}$ 与 $\bar{\sigma}_{v,t} / \bar{\sigma}_{v,n}$ 间线性关系系数

	拟合系数 β_0	拟合系数 β_1
$\hat{\sigma}_{v,t}$ 与 $\bar{\sigma}_{v,t}$	0.049	1.017
$\hat{\sigma}_{v,n}$ 与 $\bar{\sigma}_{v,n}$	-0.091	1.129

由表 6 和表 7 可知, $\hat{\sigma}_{v,t}(\hat{\sigma}_{v,n})$ 与 $\bar{\sigma}_{v,t}(\bar{\sigma}_{v,n})$ 是强线性正相关的。因此,可根据参考位形下的局部运动传递特性预测两种机构在任务工作空间全域内的运动传递特性,从而简化参数优化设计过程。上述运动学性能分析结果为此类 1T2R 机构的设计分析提供了重要的理论指导。

5 结论

本文以 TriMule 机构和 Exechon 机构为研究对象,推导出两种机构切向运动传递特性的同性条件,并对比分析了二者的运动学性能,得到了如下结论。

(1) 借助旋量理论推导出 TriMule 机构和 Exechon 机构的力雅可比矩阵,二者的驱动力雅可比形式一致,均由三条主动支链沿其轴线方向的驱动力旋量构成;约束力雅可比的区别在于, TriMule 机构的约束力旋量由平面公共约束和 RP 支链提供,而 Exechon 机构的约束力旋量由平面并联运动链中两条主动支链和 SPR 支链提供。

(2) 两种机构在参考位形下的切向运动传递特性同性条件均与动平台半径 a 、杆长 q/q_{mean} 、夹角 θ_u 和 θ_v 有关;对于 Exechon 机构,该同性条件还与动平台中心点与末端参考点的距离 e 有关。

(3) 借助矩阵奇异值理论,定义了机构的局部和全局运动学性能评价指标,并揭示出两种机构各类评价指标随 θ_u 的变化规律,进而全面对比分析了两种机构的运动学性能;分析结果表明,在相同尺度参数及任务工作空间下, TriMule 机构与 Exechon 机构的运动学性能相似。

(4) 两种机构的局部运动传递特性 $\hat{\sigma}_{v,t}(\hat{\sigma}_{v,n})$ 与全局运动传递特性 $\bar{\sigma}_{v,t}(\bar{\sigma}_{v,n})$ 强线性正相关,故可根据参考位形下的局部运动传递特性预测任务工作空间全域的运动传递特性。这一结论对其他同类型过约束 1T2R 并联机构的设计和分析具有借鉴和指导意义。

参 考 文 献

- [1] GOSSELIN C M, ANGELES J. A globe performance index for the kinematic optimization of robotic manipulators[J]. ASME Journal of Mechanical Design, 1991, 113(3): 220-226.
- [2] MERLET J P. Jacobian, manipulability, condition number, and accuracy of parallel robots[J]. Journal of Mechanical Design, 2006, 128(1): 199-206.
- [3] WANG Jinsong, WU Chao, LIU Xinjun. Performance evaluation of parallel manipulators: Motion/force transmissibility and its index[J]. Mechanism and Machine Theory, 2010, 45(10): 1462-1476.
- [4] XIE Fugui, LIU Xinjun, LI Tiemin. A comparison study on the orientation capability and parasitic motions of two novel articulated tool heads with parallel kinematics[J]. Advances in Mechanical Engineering, 2013, 5(249103): 1-11.
- [5] 陈祥, 谢福贵, 刘辛军. 并联机构中运动/力传递功率最大值的评价[J]. 机械工程学报, 2014, 50(3): 1-9.
CHEN Xiang, XIE Fugui, LIU Xinjun. Evaluation of the maximum value of motion/force transmission power in parallel manipulators[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2014, 50(3): 1-9.
- [6] WU Guanglei, CARO S, WANG Jiawei. Design and transmission analysis of an asymmetrical spherical parallel manipulator[J]. Mechanism and Machine Theory, 2015, 94: 119-131.
- [7] HUANG Tian, GOSSELIN C M, WHITEHOUSE D J, et al. Analytical approach for optimal design of a type of spherical parallel manipulator using dexterous performance indices[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 2003, 217(4): 447-455.
- [8] WU Jun, WANG Jinsong, WANG Liping. A comparison study of two planar 2-DOF parallel mechanisms: One with 2-RRR and the other with 3-RRR structures[J]. Robotica, 2010, 28(6): 937-942.
- [9] HUANG Tian, LI Meng, ZHAO Xueman, et al. Conceptual design and dimensional synthesis for a 3-DOF module of the TriVariant-a novel 5-DOF reconfigurable hybrid robot[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2005, 21(3): 449-456.
- [10] NI Yanbing, WU Nan, ZHONG Xueyong, et al. Dimensional synthesis of a 3-DOF parallel manipulator with full circle rotation[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2015, 28(4): 830-840.
- [11] HUANG Tian, WHITEHOUSE D J, WANG Jinsong. The local dexterity, optimal architecture and design criteria of parallel machine tools[J]. CIRP Annals, 1998, 47(1): 347-351.
- [12] 姚郁, 张义凤. 基于逆向运动学的 6 自由度并联机构尺度综合[J]. 机械工程学报, 2009, 45(1): 9-13.
YAO Yu, ZHANG Yifeng. Dimensional synthesis of a 6-DOF parallel manipulator based on the inverse kinematics[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2009, 45(1): 9-13.
- [13] OLDS K C. Global indices for kinematic and force transmission performance in parallel robots[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2015, 31(2): 494-500.
- [14] YOSHIKAWA T. Manipulability of robotic mechanism[J]. The International Journal of Robotics Research, 1985, 4(2): 3-9.
- [15] SALISBURY J K, CRAIG J J. Articulated hands: Force control and kinematic issues[J]. The International Journal of Robotics Research, 1982, 1(1): 4-17.
- [16] ANGELES J, CARLOS S L. Kinematic isotropy and the conditioning index of serial robotic manipulators[J]. The International Journal of Robotics Research, 1992, 11(6): 560-571.
- [17] ZHANG Yanbin, LIU Hongzhao, WU Xin. Kinematics analysis of a novel parallel manipulator[J]. Mechanism and Machine Theory, 2009, 44(9): 1648-1657.
- [18] 陈斌, 于靖军, 宗光华, 等. 一类 2 自由度 n-4R 并联指向机构的运动学分析[J]. 机械工程学报, 2014, 50(15): 19-27.
CHEN Bin, YU Jingjun, ZONG Guanghua, et al. Kinematic analysis of a class of 2-DOF n-4R parallel pointing mechanism[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2014, 50(15): 19-27.
- [19] 张彦斌, 荆猷领, 韩建海, 等. 无耦合二自由度转动并联机构型综合方法研究[J]. 机械工程学报, 2018, 54(15): 21-30.
ZHANG Yanbin, JING Xianling, HAN Jianhai, et al. Type synthesis of uncoupled rotational parallel mechanisms with two degrees of freedom[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2018, 54(15): 21-30.
- [20] 李剑锋, 张凯, 张雷雨, 等. 并联踝康复机器人的设计与运动性能评价[J]. 机械工程学报, 2019, 55(9): 29-39.
LI Jianfeng, ZHANG Kai, ZHANG Leiyu, et al. Design and kinematic performance evaluation of parallel ankle rehabilitation robot[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2019, 55(9): 29-39.
- [21] LI Jing, SHEN Nanyan, WANG Zirui, et al. Dimensional synthesis of a 5-DOF hybrid robot[J]. Mechanism and Machine Theory, 2020, 150(103865): 1-17.
- [22] TSAI L W, JOSHI S. A comparison study of two 3-DOF parallel manipulators: One with three and the other with

- four supporting legs[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 2003, 19(2): 200-209.
- [23] CHEN Xiang, LIU Xinjun, XIE Fugui, et al. A comparison study on motion/force transmissibility of two typical 3-DOF parallel manipulators: The Sprint Z3 and A3 tool heads[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2014, 11(1): 1-10.
- [24] HUANG Tian, DONG Chenglin, LIU Haitao, et al. Five-degree-of-freedom hybrid robot with rotational supports: US, 9943967[P]. 2018-04-17.
- [25] 董成林. 一种新型五自由度混联机器人的参数化建模与集成设计方法研究[D]. 天津: 天津大学, 2020.
- DONG Chenglin. Modeling and integrated design of a novel 5-DOF hybrid robot[D]. Tianjin: Tianjin University, 2020.
- [26] NEUMANN K E. The key to aerospace automation[C]// Proceedings of the SAE Aerospace Manufacturing and Automated Fastening Conference and Exhibition. Detroit, Michigan, USA: SAE, 2006: 2006-01-3144.
- [27] 黄真, 赵永生, 赵铁石. 高等空间机构学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006.
- HUANG Zhen, ZHAO Yongsheng, ZHAO Tieshi. Advanced spatial mechanism[M]. Beijing: Higher Education Press, 2006.
- [28] HUANG Tian, LIU Haitao, CHETWYND D G. Generalized Jacobian analysis of lower mobility manipulators[J]. Mechanism and Machine Theory, 2011, 46(6): 831-844.
- [29] 梁明轩, 王晓林, 袁惠群, 等. 基于响应面法的轿车主减速齿轮可靠性灵敏度研究[J]. 中国机械工程, 2016, 27(4): 555-559.
- LIANG Mingxuan, WANG Xiaolin, YUAN Huiqun, et al. Reliability sensitivity for main reduction gears of a car based on response surface methods[J]. China Mechanical Engineering, 2016, 27(4): 555-559.
-
- 作者简介: 董成林, 男, 1992 年出生, 博士研究生。主要研究方向为机器人机构学。
- E-mail: chenglindong_tju@tju.edu.cn
- 李锦涛, 男, 1995 年出生, 博士研究生。主要研究方向为机器人机构学。
- E-mail: lijintao@tju.edu.cn
- 刘海涛(通信作者), 男, 1981 年出生, 教授, 博士研究生导师。主要研究方向为机器人机构学, 工业机器人与智能制造。
- E-mail: liuht@tju.edu.cn
- 黄田, 男, 1953 年出生, 教授, 博士研究生导师。主要研究方向为制造装备与系统, 机器人学, 机械动力学。
- E-mail: tianhuang@tju.edu.cn